



LTTX Serial



Oproep per medewerker

Toets het nummer van de medewerker/pager in en druk **enter**.

- Optie 1: Geef vrije tekst in op toetsenbord en druk **enter**.
- Optie 2: Kies een voorkeuze nummer (tekst) en druk **enter**.

Oproep alle medewerkers

Toets nummer 911 in en druk **enter**.

- Optie 1: Geef vrije tekst in op toetsenbord en druk **enter**.
- Optie 2: Kies een voorkeuze nummer (tekst) en druk **enter**.

In te vullen default teksten

11 _____

12 _____

13 _____

14 _____

15 _____

16 _____

17 _____

18 _____

19 _____

20 _____

Alle pagers met nummer _____

LTTX Serial

Handleiding



Tijdsinstelling:



Druk op toets "**setup**".

- Vervolgens de

toegangscode **1379** invoeren.

- Druk op toets **enter**.
- Druk nogmaals op **enter** (de uren aanduiding begint te knippen). Geef de juiste uren in m.b.v. de numerieke toetsen.
- Druk 1x op **enter** (de minuten aanduiding begint te knippen). Geef de juiste minuten in m.b.v. de numerieke toetsen.
- Druk 1x op **enter** (AM of PM aanduiding begint te knippen).
- Druk op **pijl naar rechts** om te wisselen van AM naar PM.
- Druk 1x op **enter** om de tijd te bevestigen.

*Als u geen verdere instellingen wenst te maken druk u 2x op **Cancel**. Uw transmitter staat op tijd en is klaar voor gebruik.*

Signaalinstelling pager:



• Druk op toets "**setup**".

- Vervolgens de

toegangscode **1379** invoeren.

- Druk op toets **enter**.
- Druk 4x op de **pijl naar rechts** (set pager alert verschijnt in het display).
- Druk op de toets **enter**
- Druk op de **pijl naar rechts** tot u op de juiste keuze van het signaal in het display ziet.
- Druk 1x op **enter** (u moet nu alle pagers in de lader hebben staan). Vervolgens haalt u de stekker van de lader met pagers uit het stopcontact.
- Druk 1x op **enter** (signaal wordt naar de pager gestuurd). Het oplaadbok met pagers geeft het nieuwe signaal bij wijze van test af.
- U kunt de stekker van de lader inclusief de pagers weer in het stopcontact steken.

*Als u geen verdere instellingen wenst te maken druk u 2x op **Cancel**. Uw pager signaal is ingesteld en de pagers zijn klaar voor gebruik.*

Bediening Pager



• **AAN/UIT**

- Knop zijkant lang indrukken.

• **BERICHTEN LEZEN**

- Knop kort indrukken.

• **BERICHTEN VERWIJDEREN**

- Lang indrukken.
Let op: pas lang indrukken als de tekst in het venster van de pager staat.
"Selecteer delete of delete all"
- Na de juiste keuze te hebben geselecteerd de knop lang ingedrukt houden.

Voor vragen of assistentie omtrent de installatie kunt u met ons contact opnemen.

Telefoon: 035 543 07 38

E-mail: info@vedosign.com